


PROCEDURA

Trasferimento Chiamata Interna

1. Rispondere alla chiamata
2. Premere il tasto di Trasferimento
3. Comporre il numero dell'interno (in caso di trasferimento verso numero esterno anteporre lo " 0 ")
4. Premere il tasto " Cornetta Verde "
5. Per trasferire la chiamata abbassare la cornetta.
6. Se si vuole riprendere la chiamata esterna in quanto l'interno non risponde o non vuole parlare con l'esterna , procedere come segue:
 - aspettare che l'interno chiamato chiuda la chiamata,poi pigiare il tasto lampeggiante sulla parte sinistra del telefono per riprendere la chiamate esterna.
 - oppure pigiare il tasto corrispondente sulla parte bassa del display che indica "split ".In questo modo si abbatte la chiamata dell'interno e poi si procede come descritto al punto precedente.



Rispondere a chiamata da un altro telefono "PickUp"

1. Per prendere una chiamata di un interno utilizzare il seguente codice ----> ***X + "Cornetta Verde"**


IL CODICE DI ATTIVAZIONE DEVE ESSERE RILASCIATI DA IP-NET INVIANDO UN EMAIL DI RICHIESTA



Trasferimento di chiamata Esterno

Per attivare un trasferimento fisso di un interno verso un numero esterno o interno procedere come segue:

1. Attivazione trasferimento-->***72 +n° int + "Cornetta Verde "**
2. Disattivazione trasferimento-->***73 + "Cornetta Verde"**
 - Se la deviazione è verso un numero esterno Es.
*72335xxxxxx





3. tasto di Parcheggio: utilizzare per mettere in attesa una chiamata

4. Premere il tasto di MUTE per escludere il microfono

5. Il tasto di regolazione ha due funzioni che sono:

- Durante una conversazione regola il volume di ascolto

- Con la cornetta abbassata regola il volume della suoneria

6. Tasto di ascolto Casella Vocale. Il sistema chiede la Password (corrisponde all'interno) dopo di che seguire il menù guida per ascoltare i singoli messaggio.

7. Tasto di attivazione Rubrica Telefonica

Conferenza a Tre

Presupponendo che si stia già tenendo una conversazione e si desidera aggiungere una terza persona alla conferenza, procedere come segue:



1. Premere il pulsante per visualizzare la schermata di composizione numero.
2. Comporre il numero desiderato
3. Una volta stabilita la conversazione pigiare il tasto per attivare la conferenza.

Procedura di Registrazione Messaggi

Questa procedura serve per registrare qualsiasi tipo di Messaggio Vocale.



1. Digitare il codice del messaggio " *XXX " . tasto ----->
I codici Standard dei messaggi sono i seguenti:
 - Messaggio di Chiusura Straordinaria " XXX "
 - Messaggio di Chiusura Uffici (Notte) " XXX "
 - Messaggio di Attesa Giorno " XXX "
 - Messaggio IVR " XX "
2. Premere * per partire a registrare (Start)
3. Premere # per interrompere la registrazione (Stop)
4. Premere 1 per riascoltare il messaggio appena registrato
5. Premere 2 per accettare il msg



In caso il messaggio non sia di gradimento ripartire dal punto 2 e rifare la procedura. In caso di messaggi particolari vi verranno forniti codici differenti.

**I CODICI DEI SINGOLI MSG DEVONO ESSERE RILASCIATI DA IP-NET
INVIANDO UN EMAIL DI RICHIESTA CON IL TIPO DI MSG DA ATTIVARE**

Tasti Funzione



1. Utilizzare il Tasto per Attivare/Disattivare Vivavoce
2. Tasto per uso della cuffia una volta collegata

Attivazione messaggio di chiusura straordinaria

Per attivare il messaggio precedentemente registrato utilizzare i seguenti codici:

1. Attivazione Chiusura ---> ***XXX + " Cornetta Verde "**
2. Disattivazione Chiusura---> ***XXX + " Cornetta Verde "**

Il messaggio va in sovrapposizione al messaggio di Chiusura Uffici e rimane attiva sino a quando non viene disattivato.

**IL CODICE DI ATTIVAZIONE DEVE ESSERE RILASCIATI DA IP-NET
INVIANDO UN EMAIL DI RICHIESTA**



Trasferimento chiamata interna tramite Cordless

La procedura da utilizzare è la seguente:

1. Rispondere alla chiamata tramite tasto "Cornetta Verde "
2. Per trasferire ad altro interno pigiare tasto " R "
3. Comporre il numero dell'Interno e premere il tasto "Cornetta Verde "
4. Dopo la risposta dell'interno per passargli la chiamata pigiare nuovamente tasto " R "
5. Se si volesse riprendere la chiamata esterna in quanto l'interno non accetta la chiamata , pigiare il tasto " Cornetta Rossa " per abbattere la chiamata con l'interno . Attendere qualche secondo che il telefono squilli di nuovo in quanto il centralino le ritorna la chiamata. A quel punto rispondere normalmente con tasto " Cornetta Verde "



SERVIZIO DI ASSISTENZA

Riferimenti per chiamata

Telefono: 01119827580 " Tasto 2 "

Email: support@ip-net.it